

# EXTRA 200

## SUPER HUSKY OUTDOOR™ EXTRA200

Lampe torche LED rechargeable ultra puissante



### Batterie livrée partiellement chargée

Pour des raisons de sécurité et de réglementation liées au transport, la batterie est livrée avec un niveau de charge d'environ **30 %**.

**Il est impératif de prendre connaissance de la section 6. Batterie & sécurité de cette notice avant toute utilisation.**

## 1. Présentation du produit

La **SUPER HUSKY OUTDOOR™ EXTRA200** est une lampe torche LED rechargeable conçue pour les usages terrain, outdoor et professionnels nécessitant **puissance extrême, autonomie et robustesse**.

Équipée d'une LED **XHP70.2** délivrant jusqu'à **2000 lumens** et d'une portée allant jusqu'à **300 mètres**, elle offre un éclairage puissant et adaptable grâce à son zoom télescopique.

Sa batterie lithium-ion **21700 – 5000 mAh RE-LION FACTORY®**, remanufacturée et testée en France, garantit une autonomie renforcée et une fiabilité élevée.

## 2. Contenu de l'emballage

- 1 lampe torche **SUPER HUSKY OUTDOOR™ EXTRA200**
- 1 batterie lithium-ion 21700 – 5000 mAh **RE-LION FACTORY®**
- 1 câble USB-C
- 1 dragonne
- 1 notice utilisateur

## 3. Caractéristiques techniques

- Luminosité maximale : 2000 lumens
  - Portée : jusqu'à 300 m
  - Modes d'éclairage : High / Mid / Low / Strobe / SOS / COB High / COB Red
  - Lentille : convexe, zoom télescopique, faisceau ajustable
  - Autonomie : jusqu'à 18 h (mode faible)
  - Batterie : 1 × 21700 lithium-ion – 5000 mAh – **RE-LION FACTORY®**
  - Recharge : USB-C (~3 heures)
  - Fonction powerbank : sortie 5V
  - Éclairage secondaire : COB latéral
  - Matériau : aluminium aéronautique anodisé
  - Étanchéité : IP54 (résistant à la pluie et aux projections)
  - Sécurité : tête brise-glace
  - Poids : 250 g
- 

## 4. Utilisation

### Modes d'éclairage

Appuyer successivement sur le bouton pour faire défiler les modes :

- High : puissance maximale
  - Mid : usage standard
  - Low : autonomie prolongée
  - Strobe : signalisation
  - SOS : signal d'urgence
  - COB High : éclairage large
  - COB Red : vision nocturne / signalisation
- 

### Réglage du faisceau

- Tirer ou pousser la tête de la lampe pour ajuster :
  - faisceau large (proximité)

- faisceau concentré (longue portée)
- 

## 5. Recharge

- Brancher le câble USB-C à la lampe
- Connecter à une source d'alimentation (adaptateur secteur, batterie, ordinateur)
- Temps de charge complet : environ 3 heures

### Indicateurs (si présents)

- Rouge : en charge
  - Vert : charge complète
- 

## 6. Batterie & sécurité

### Consignes de sécurité batterie

**⚠ AVERTISSEMENT — LIRE LA NOTICE D'UTILISATION ET DE SÉCURITÉ**

**Retirer la batterie de l'appareil UNIQUEMENT lorsqu'elle est déchargée.**

**⚠ Ne jamais retirer la batterie lorsqu'elle est chargée.**

**NE PAS** utiliser si l'enveloppe de la batterie est endommagée.

**NE PAS** transporter ou stocker avec des objets métalliques (clé, pièce, outil...).

**NE PAS** mettre dans une poche ou un sac sans protection.

**NE PAS** démonter, percer, couper, écraser ou court-circuiter.

**NE PAS** incinérer ou exposer au feu.

**NE PAS** exposer à l'eau ou à l'humidité.

**NE PAS** stocker à plus de **50 °C (122 °F)**.

**NE PAS** utiliser pour la cigarette électronique.

**Le non-respect de ces consignes peut provoquer un incendie ou une explosion.**

---

### Transport & stockage

- Transporter les batteries protégées individuellement

- Éviter tout contact entre les bornes
  - Stocker dans un endroit sec et tempéré
  - Température recommandée : 10°C à 25°C
  - Pour stockage longue durée : conserver entre **50 % et 70 % de charge**
- 

## Recyclage des batteries

- Ne pas jeter avec les déchets ménagers
- Déposer dans un point de collecte agréé

SUPER HUSKY OUTDOOR™ et RE-LION FACTORY® sont partenaires du réseau **Batribox** pour la collecte et le recyclage des batteries.

👉 Trouver un point de collecte :

<https://www.batribox.fr>

---

## En savoir plus

Consultez la notice complète des cellules lithium-ion RE-LION FACTORY® pour plus d'informations sur leur utilisation et leur sécurité.

---

## 7. Entretien

- Nettoyer avec un chiffon sec
  - Éviter les chocs prolongés
  - Vérifier régulièrement l'état de la batterie
- 

## 8. Installation de la batterie

### Installation

1. Dévisser l'arrière de la lampe
  2. Insérer la batterie 21700 en respectant la polarité
  3. Revisser fermement
- 

### Première utilisation

- Charger complètement la batterie avant la première utilisation
  - Appuyer sur le bouton pour allumer la lampe
- 

## **9. Garantie**

Produit garanti 2 ans contre tout défaut de fabrication.

Contact SAV :

[contact@superhuskyoutdoor.com](mailto:contact@superhuskyoutdoor.com)

---

## **10. Conformité & recyclage**

- Conforme aux normes européennes (CE)
- Directive RoHS
- Ne pas jeter avec les déchets ménagers
- Recycler les batteries dans les filières appropriées